

# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

# FALER



## CARACTERÍSTICAS

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TV A CABO

**INSTALAÇÃO:** "Outdoor"

**POTÊNCIA MÁXIMA:** 600VA/10A - 900VA/15A

**FUSÍVEL:** Externo

### INDICAÇÃO LUMINOSA DE FUNCIONAMENTO

**TENSÃO DE SAÍDA:** 60VAC

**CAPACIDADE DE CORRENTE DO SECUNDÁRIO:** 10A ou 15A

**ALIMENTAÇÃO DO PRIMÁRIO:** 110 ou 220VAC

**CONECTOR:** 5/8 24 Fios/"

**CAIXA DE AÇO:** Com tratamento anticorrosivo

**DIMENSÕES:** 170mm X 210mm X 280mm.

**PESO:** 13.5 Kg/ 10A - 14.0 Kg/ 15A

- A fonte FALER, foi desenvolvida para fornecer energia elétrica em sistemas de TV a CABO.
- Por ser a fonte tipo linear apresenta na saída tensão e corrente senoidal, mesmo com 10A ou 15A de corrente de saída.
- O fusível externo facilita ao instalador sua substituição rápida e simples.
- Seu conector de saída de corrente possibilita o acoplamento da fonte com o sistema por meio de cabo coaxial, por ser padronizado seu uso em TVs a CABO.
- Apresenta excelente isolamento elétrico entre primário e secundário, além de ótima blindagem eletrostática.
- Projetada para trabalhar em regime contínuo, suporta elevadas temperaturas.
- Sua caixa, com tratamento superficial, apresenta alta resistência à corrosão em ambientes agressivos.
- Em função de seu peso reduzido, se torna bastante fácil sua instalação e fixação.

**Intelcom**  
TECNOLOGIA EM TV POR ASSINATURA

R. Eng° Maylaski, 595  
19360-000-Santo Anastácio-SP-Brasil  
Fone/Fax:(0XX18-3263-2444)  
E-mail:< vendas@intelcom.ind.br  
www.intelcom.ind.br